

שקע חכם

התקע החכם של **Tuya Smart** מאפשר שליטה חכמה על כל מכשיר חשמלי המחובר אליו, ישירות מהטלפון הנייד באמצעות אפליקציית **Smart Life** או **Tuya Smart**, ובשילוב שליטה קולית דרך **Alexa** ו-**Google Assistant**.

תיאור כללי

התקע החכם WiFi 16A מאפשר:

- שליטה והפעלה מרחוק במכשירים דרך רשת ה-Wi-Fi הביתית.
- ניטור צריכת חשמל בזמן אמת באמצעות צג מובנה.
- קביעת תזמונים ואוטומציות חכמות.
- הפעלה קולית באמצעות עוזרים חכמים.
- עיצוב קומפקטי עם הגנה מובנית מפני זרם יתר.
- חיבור פשוט - ללא צורך ברכזת (Hub).

מידע בטיחות חשוב

- סכנת התחשמלות - יש להשתמש במוצר רק על ידי אדם מבוגר ובסביבה יבשה.
- אל תשתמשו במוצר במקומות לחים או ליד מקורות מים.
- ודאו שהמכשיר שאליו מחובר התקע אינו חורג מהספק של 16A / 3680W.
- אין לפרק, לתקן או לשנות את המכשיר בעצמכם.
- במקרה של נזק, גשו לחשמלאי מוסמך בלבד.

מה כלול באריזה

- תקע חכם WiFi 16A
- מדריך למשתמש
- קוד QR להורדת האפליקציה

מפרט טכני

פרמטר	נתון
שם מוצר	WiFi Smart Plug 16A
מתח עבודה	AC 110V- 240V, 50/60Hz
זרם מדורג	16A
תקשורת אלחוטית	Wi-Fi 2.4GHz בלבד
פרוטוקול	IEEE 802.11 b/g/n
מערכת הפעלה תומכת	Android / iOS
עוזרים חכמים נתמכים	Amazon Alexa / Google Assistant
סוג חיבור	תקע ישראלי סטנדרטי
הספק מרבי	3680W

הוראות חיבור והפעלה

1. התקנת האפליקציה

סרקו את קוד ה-QR שעל האריזה או הורידו את **Smart Life / Tuya Smart** מחנות האפליקציות (App Store / Google Play).

2. הרשמה או התחברות

- פתחו את האפליקציה.
- אם אין לכם חשבון, בחרו “הרשמה”, הזינו את מספר הטלפון או האימייל שלכם, קבלו קוד אימות והגדירו סיסמה.
- אם כבר יש לכם חשבון, בחרו “התחברות”.

3. הוספת התקע לאפליקציה

1. חברו את התקע לשקע החשמל - נורית LED תידלק.
2. לחצו והחזיקו את כפתור ההפעלה על התקע למשך כ-5 שניות עד שהנורית **מהבהבת** - זהו מצב חיבור (Pairing).
3. באפליקציה לחצו על “+” ← **הוספת מכשיר** ← **Socket (Wi-Fi)**.
4. הזינו את סיסמת ה-Wi-Fi שלכם (יש להשתמש ברשת 2.4GHz בלבד).
5. המתינו לסיום תהליך ההוספה.
6. לאחר החיבור, ניתן לשנות את שם המכשיר ולהתחיל בשימוש.

תזמונים ושליטה חכמה

- **תזמונים קבועים** (לדוגמה: כיבוי מטען בשעה 22:00).
- **מצבי אוטומציה** לפי שעה, מזג אוויר או תנאי חיישנים אחרים בבית.
- **ניטור צריכת חשמל** בזמן אמת כדי לחסוך באנרגיה.

 חיבור לשליטה קולית (Amazon Alexa / Google Assistant)

חיבור ל-Alexa:

1. ודאו שהתקע מחובר לאפליקציה Smart Life ופועל.
2. פתחו את אפליקציית **Alexa**, לחצו על **Skills & Games**.
3. חפשו **“Smart Life”** ולחצו על **Enable**.
4. התחברו עם פרטי החשבון של Tuya/Smart Life ולחצו **“Link Now”**.
5. Alexa תזהה את המכשיר ותאפשר שליטה קולית.

פקודות לדוגמה:

- “Alexa, turn on the plug”
- “Alexa, turn off the coffee machine”
- “Alexa, check power usage”

חיבור ל-Google Assistant:

1. פתחו את אפליקציית **Google Home**.
2. לחצו על “+” ← “Works with Google” ← “Set up device”.
3. חפשו **Smart Life** והתחברו לחשבון שלכם.
4. לאחר ההוספה - ניתן להפעיל קולית באמצעות:
“Hey Google, turn on the plug”

 פתרון תקלות נפוצות

בעיה	פתרון
התקע לא מתחבר לאפליקציה	ודאו שהנורית מהבהבת ושאתם מחוברים לרשת 2.4GHz
שליטה מרחוק לא עובדת	בדקו שה-Wi-Fi פעיל ושהנתב באינטרנט
Alexa / Google לא מזוהות את המכשיר	ודאו שחיברתם את החשבון הנכון ב-Smart Life
נורית לא נדלקת	ודאו שהתקלות אינן כתוצאה מהספק יתר או חיבור רופף

 מידע על מחזור ואיכות הסביבה

המוצר מסומן בסמל המחזור ♻️ (WEEE).

אין להשליך עם פסולת ביתית רגילה. יש למסור בנקודת איסוף ייעודית לציווד חשמלי ואלקטרוני בהתאם להנחיות הרשויות המקומיות.

טיפים לשימוש יעיל 💡

- מומלץ להשתמש בתקע למכשירים עד 16A בלבד (כגון קומקום, תנור קטן, דוד חשמלי).
- הקפידו להניח את התקע במקום מאוורר.
- ניתן לשתף את המכשיר באפליקציה עם בני משפחה לשליטה משותפת.
- השתמשו בפונקציית הניטור כדי לבדוק אילו מכשירים צורכים הכי הרבה חשמל.